

Este tomacorriente de pared ha sido concebido para enchufar varios dispositivos en un solo lugar, el cual además ofrece protección contra sobretensiones a través de sus seis salidas y dos puertos USB. Los puertos carga USB de 2,1 amperes son perfectos para mantener tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos recargables siempre listos para usar. Este multiplicador de alimentación presenta un perfil delgado, lo cual facilita su instalación incluso en espacios muy reducidos. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.



#### Características

- Tomacorrientes de pared con protección eléctrica para seis componentes y dos dispositivos USB
- Dos prácticos puertos USB ubicados en el frente
- Tomacorrientes con tapas deslizables para seguridad de niños y mascotas
- Clasificación de protección de 300 joules
- Indicadores luminosos de conexión a tierra y de protección contra sobretensiones
- Protección contra sobrecargas

#### Tomacorriente y supresor de sobretensión de 6 salidas - Dos puertos USB para carga

Indicador luminoso de conexión a tierra

Indicador luminoso de protección contra sobretensión

Seis tomas con tapa de seguridad integrada para niños

Puertos USB

**Tomacorriente de 6 salidas**  
con supresor de sobretensión  
2 puertos USB para carga

MPN	FWT-760USB
<b>Entrada</b>	
Voltaje	125VCA
Amperes	15A
Frecuencia	50Hz/60Hz con detección automática
Watts	1875W
Clasificación de protección	300J
Corriente máxima admisible	6500A
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
<b>Salida</b>	
Tomacorrientes	6 (con protección integrada para niños)
Protección contra sobrecargas	Sí
Puertos USB	Dos, total de 2,1A
<b>Características físicas</b>	
Cubierta	Metal y plástico ABS
Color	Blanco
Dimensiones del producto	137x89x33mm
Peso del producto	172g
<b>Información adicional</b>	
Garantía	Tres años

**Puertos USB  
de 2,1A en total**

**Clasificación de  
protección de 300 joules**

**Protección integrada  
para niños**

